

Jadis JP 80 MC



Dane techniczne:

Część gramofonowa:

Czułość wejściowa:

2,5 mV (MM)

100 μ V (MC)

Wzmocnienie:

57 dB (MM)

84 dB (MC)

Impedancja wejściowa:

48,7 k Ω (MM)

100 Ω (MC)

Część liniowa:

Czułość wejściowa:

120 mV

Wzmocnienie:

20 dB

Pasma przenoszenia:

20 Hz - 50 kHz

Zniekształcenia THD:

< 0,1 %

Liczba wejść:

4 liniowe, 1 MM, 1 MC

Pobór mocy:

65 W

Wymiary (szer. głęb. wys.) cm:

43 / 34,5 / 17,5 każdy moduł

Zastosowane lampy:

ECC 88 – 2 sztuki

ECC 83 – 6 sztuk

EF 86 – 1 sztuka

EL 84 – 1 sztuka

Dostępne są trzy wersja przedwzmacniacza:

JP 80 podstawowa

JP 80 MC z przedwzmacniaczem

JP 80 MC RC z pilotem